



### Podłączenie czytnika w wersji z przewodami do kontrolera SK26/SK30

kolor przewodu	sygnał	opis	ograniczenia	złącza w kontrolerze SK26/SK30	
				zacisk	rysunek

czarny	GND	masa		1
czerwony	ZAS	zasilanie	12V DC 150mA	2
biały	DA0	dane		3
zielony	DA1	dane		4
brązowy	PS	przycisk służbowy	zwiera do GND	5
niebieski	BZ	sterowanie buzzerem	zwierane do GND	6
szary	LZ	sterowanie diodą	zwierane do GND	7



-	GND	masa		1
żółty	SD	zegar - dane	max 5V	2
fioletowy	SZ	zegar - taktowanie	max 5V	3



Producent: PPUH Skalmex Sp. z o.o.  
 ul. Boczkowska 7, Skalmierzyce  
 63-460 Nowe Skalmierzyce  
[www.skalmex.com.pl](http://www.skalmex.com.pl)  
 Tytuł: Czytnik SCU115. Podłączenie do SK26/SK30.  
 Wersja wydania: 0100  
 © SKALMEX 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone