

Czytnik ST2

Czytnik ST2 stanowi uzupełnienie systemu SKALFI.NET. Urządzenie współpracuje ze stanowiskiem obsługi i służy do personalizacji czyli przypisywania identyfikatorów zbliżeniowych pracownikom. Czytnik potrafi odczytywać i zapisywać identyfikatory osobiste: karty, breloki, zegarki. Czytnik może być wykorzystany jako zabezpieczenie przed niepożądanym dostępem do komputera lub służyć autoryzacji operacji wykonywanych przez oprogramowanie, jako wspomaganie lub zastąpienie hasła dostępu.

Właściwości:

- tryb pełny – odczyt i zapis identyfikatorów z poziomu aplikacji systemu SKALFI.NET
- tryb automatyczny – natychmiastowe przesłanie danych z identyfikatorów protokołem ASCII
- konfiguracja z poziomu programu komputerowego
- dwukolorowa dioda sygnalizująca stan czytnika
- komunikacja poprzez interfejs USB

Podstawowe parametry techniczne:

- częstotliwość pracy: 125kHz
- standardy identyfikatorów: Unique, Hitag 2 (inne na życzenie)
- zasilanie bezpośrednio z portu USB komputera
- maksymalny pobór prądu: 100mA
- zakres temp. pracy: -25°C ... +60 °C
- wymiary: 115×75×25 mm
- masa: 100g